



DIGITRADIO 100 C

Odbiornik DAB+/UKF z funkcją strumieniowania audio przez Bluetooth oraz z kolorowym wyświetlaczem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039216	czarny	0000/3921	528	198	13 x 10 x 5	20,25 x 16,25 x 5,25

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF z RDS

Pamięć ulubionych (12 dla DAB+ i 12 dla UKF)

Zegar i datownik

Kolorowy wyświetlacz TFT (3,2")

Strumień dźwięku Bluetooth (odbiór)

Funkcja drzemki i budzika

SONSTIGES

Złącza: USB

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Cechy: Bluetooth

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Zdalne sterowanie: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 12

Pamięć ulubionych DAB+: 12

GŁOŚNIK

Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Analogowe wyjście audio (3,5mm): 1

Wejście dla zewnętrznej anteny: 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Słowacki, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Turecki, Wielojęzyczne, Portugalski

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 2.1+EDR

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

EKRAN

Wielkość: 3,2

Rozdzielczość (linie x wiersze): 240 x 320

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

Regulacja podświetlenia: Tak

Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT (3,2")

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena drutowa DAB/UKF

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 6 V / 500 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 100 C, antena drutowa DAB/UKF, kabel audio cinch do 3,5 mm, zasilacz sieciowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi