

MULTYRADIO 4.0

Wieża stereo z radiem internetowym/DAB+/FM z odtwarzaczem CD, kolorowym wyświetlaczem i funkcją strumieniowego przesyłania muzyki

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarno/czerwony	4019588239203	0002/3920	3,94	2,83	44,5 x 23 x 19	49 x 27,5 x 23
czarny/srebrny	4019588039209	0000/3920	3,94	2,83	44,5 x 23 x 19	49 x 27,5 x 23
czarny/srebrny	4019588039209	0000/3920	3,94	2,83	44,5 x 23 x 19	49 x 27,5 x 23

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio UKF (z RDS i PLL)
- Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki odtwarzaniu radia internetowego
- Wskazuje godzinę i datę
- Kolorowy wyświetlacz TFT (3,2")
- Odbiór strumieni dźwięku Bluetooth
- Odtwarzacz CD i MP3
- Odtwarzacz CD i MP3
- Sterowanie za pomocą aplikacji
- Sterowanie głosowe Amazon Alexa

OBSŁUGA

- Zegar: Tak
- Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania: Tak
- Budzik: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Funkcja drzemki: Tak
- Zdalne sterowan: Tak
- Pamięć ulubionych UKW: 12
- Pamięć ulubionych DAB+: 12
- Pamięć radiostacji internetowych: 12

GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 20 (RMS)
- Stereo: 2 x 10
- Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

- Strumień dźwięku Bluetooth: Tak
- Strumień audio: Tak
- Kompatybilny z Amazon Alexa: Tak
- Spotify Free: Tak

POBÓR PRĄDU

- Tryb czuwania/gotowści: 0,81
- Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 1,75
- Praca: 24

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- Wejście Audio/AUX in: Tak
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak
- Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1
- Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F): 1
- Wejście dla zewnętrznej anteny: 1
- USB: 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

- WLAN: 802.11 a/b/g/n (zgodny z pasmem 2,4 GHz i 5 GHz)
- Bluetooth: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

- Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Turecki, Portugalski

AUDIO

- Głośnik Stereo: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

- Wersja Bluetooth: 2,1
- AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak
- A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

EKRAN

- Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT
- Wielkość: 3,2
- Rozdzielczość (linie x wiersze): 240 x 320
- Regulacja podświetlenia: Tak
- Pokaz slajdów/catSLS: Tak
- Protokół RadioVIS: Tak

FUNKCJE

- Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak
- Funkcja ładowania USB: Tak
- Odtwarzacz CD MP3: Tak

ODBIÓR / RADIO

- DAB+: 174 - 240
- UKF/RDS: 87,5 - 108
- Radio internetowe: Tak
- Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

ZASILANIE

- Napięcie znamionowe: 230
- Częstotliwość: 50
- Zasilacz sieciowy: DC 12 V / 2000 mA
- Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- MULTYRADIO 4.0, antena teleskopowa, zasilacz sieciowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

Wyniki testów MULTYRADIO 4.0



Testergebnis: sehr gut
audiovision SEHR GUT