



VIOLA 2 S

Przenośne radio stereo DAB+/UKF

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588239340	0002/3934	956	636	25,5 x 10,6 x 8	32,7 x 11,5 x 10,5
biały/niebieski	4019588139343	0001/3934	956	636	25,5 x 10,6 x 8	32,7 x 11,5 x 10,5
biały/czarny	4019588039346	0000/3934	956	636	25,5 x 10,6 x 8	32,7 x 11,5 x 10,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM (z RDS i PLL)

Automatyczne wyszukiwanie stacji

Wyświetlacz LCD z podświetleniem

Elektroniczna regulacja głośności

Zasilanie sieciowe i bateryjne

Budzik i funkcja uśpienia

SONSTIGES

sVers_Batteriebetrieb: Ja

Cechy: Budzik

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Złącza: Wejście audio 3,5 mm / wejście AUX

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 20

Pamięć ulubionych DAB+: 20

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 4 (RMS)

Stereo: 2 x 2

Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki

AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

EKRAN

Typ: LCD

Regulacja podświetlenia: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa

ZASILANIE

Typ baterii: 4 x 1.5V Typ-C Batterien

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 6 V / 1000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

VIOLA 2 S, zasilacz gniazdkowy, instrukcja obsługi