



TECHNIRADIO Solar

Mobilne radio DAB+/UKF z funkcją ładowania za pomocą panela solarnego

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039315	czarny	0000/3931	468	336	10 x 18,7 x 4	12,5 x 22 x 6,5
4019588139312	czarny/pomarańcz	0001/3931	468	336	10 x 18,7 x 4	12,5 x 22 x 6,5
4019588239319	czarny/niebieski	0002/3931	468	336	10 x 18,7 x 4	12,5 x 22 x 6,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF z RDS

Pamięć ulubionych stacji (10 DAB+/10 UKF)

Matrycowy wyświetlacz LCD

Regulowany czas budzenia + funkcja drzemki
Sleep

Zintegrowany akumulator umożliwiający nawet
10 godzin odtwarzania

Ładowanie akumulatora za pomocą panela solarnego

IPX5

SONSTIGES

sVers_Akku_integriert: Ja

Tryb pracy: Bateriajny

Cechy: Wyłącznik czasowy

Złącza: USB

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB: 1 (micro)

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

ZASILANIE

Akumulator: Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V o pojemności 2000 mAh

Żywotność baterii: Do 10 godzin czasu odtwarzania

Ładowanie baterii przez USB: Tak

Napięcie znamionowe: 5

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 10

Pamięć ulubionych DAB+: 10

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -20 - 60

EKRAN

Typ: LCD

Regulacja podświetlenia: Tak

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 3 RMS

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Słowacki, Norweski, Duński

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO Solar, kabel ładowania microUSB, instrukcja obsługi

Wyniki testów TECHNIRADIO Solar



Testnote: gut (86,2 %)
SATVISION 01/20

Digitalradio-Tipp
SATVISION 12/19