



## DIGITRADIO 451 CD edycja mdr Klassik

Wieża stereo z radiem cyfrowym DAB+/FM i odtwarzaczem CD

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039353	drewno	0000/3935	4,67	3,64	37,5 x 15 x 21	44,5 x 23,5 x 26
4019588139350	biały	0001/3935	4,67	3,64	37,5 x 15,2 x 18,7	44,5 x 23,5 x 26

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

DAB+ Digitalradio

Zintegrowany odtwarzacz CD i MP3

Budzik / Timer

Radio UKF (z RDS i PLL)

Kolorowy ekran TFT (2,4")

Pilot zdalnego sterowania

Pamięć ulubionych stacji (12 DAB+/12 UKF)

Direktwahltaste für mdr KLASSIK via DAB+

Obudowa Bassreflex z imitacji drewna

### SONSTIGES

Rodzaj odbioru: FM

Złącza: USB

Cechy: Budzik

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

### OBSŁUGA

Zegar: Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Zdalne sterowan: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 12

Pamięć ulubionych UKW: 12

### OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

MP3: Tak

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 20 (RMS)

Stereo: 2x5

Equalizer: Tak

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

### POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,45

Praca: 24

#### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

USB: 1

#### AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB+/DAB/FM

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski,  
Włoski, Wielojęzyczne

#### EKRAN

Typ: Kolorowy ekran TFT

Wielkość: 2,4

Rozdzielczość (linie x wiersze): 240x320

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

#### ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 12 V / 2000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

#### PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

mdr KLASSIK: Tak

#### FUNKCJE

Odtwarzacz CD MP3: Tak

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 451 CD Edycja mdr KLASSIK, pilot,  
zasilacz, instrukcja obsługi