



## DIGITRADIO 585

Wieża stereo z radiem internetowym/DAB+/FM z odtwarzaczem CD, obsługą Spotify Free oraz funkcją ładowania bezprzewodowego.

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
antracyt	4019588039506	0000/3950	4,07	3,16	24 x 15 x 21,5	30 x 24,5 x 25,5
biały	4019588139503	0001/3950	4,07	3,16	24 x 15 x 21,5	30 x 24,5 x 25,5

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki odtwarzaniu radia internetowego

Przesyłanie strumienia muzyki (Spotify, UPnP, Bluetooth)

Duży wyświetlacz OLED z podświetleniem

Odtwarzacz CD i MP3

Złącze USB z funkcją ładowania i odtwarzania MP3

Sterowanie za pośrednictwem aplikacji TechniSat CONNECT (iOS, Android)

Bezprzewodowe ładowanie/ładowanie USB

### SONSTIGES

Złącza: USB

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Cechy: Kontrola przez aplikację

### OBSŁUGA

Zegar: Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Zdalne sterowanie: Tak

CONNECT-App: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 12

Pamięć ulubionych UKW: 12

### OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Formaty audio: AAC, MP3, WAV, WMA, M4A, FLAC

## GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 20 (RMS)

Stereo: 2 x 10

Equalizer: Tak

## POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 1,64

Praca: 24

Tryb czuwania/gotowości: 0,67

## POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Portugalski, Turecki

## EKRAN

Wielkość: 2,42

Protokół RadioVIS: Tak

Regulacja podświetlenia: Tak

Typ: OLED

## TECHNISAT CONNECT

Kontrola: Tak

## ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

## POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB: 1

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F): 1

## AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

## FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak

Funkcja ładowania USB: Tak

Odtwarzacz CD MP3: Tak

Bezprzewodowe ładowanie: Tak

## ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 12 V / 3000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

## STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

Strumień audio: Tak

Spotify Free: Tak

## SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN: 802.11 a/b/g/n (zgodny z pasmem 2,4 GHz i 5 GHz)

Bluetooth: Tak

## BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 4

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

## ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Radio internetowe: Tak

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 585, antena teleskopowa, zasilacz sieciowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

## Wyniki testów DIGITRADIO 585



Preis/Leistung: gut  
av-magazin.de 11/20



Testergebnis: sehr gut  
av-magazin.de 11/20



Oberklasse  
av-magazin.de 11/20