

DIGITRADIO 371 CD IR

DAB+/UKF/Stereofoniczne radio internetowe z odtwarzaczem CD i sterowaniem za pomocą aplikacji

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588129498	biały	0001/2949	3,54	2,75	35 x 12 x 21	42,5 x 17,5 x 28
4019588029491	czarny	0000/2949	3,54	2,75	35 x 12 x 21	42,5 x 17,5 x 28

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio UKF (z RDS i PLL)
- Pamięć ulubionych (dla 20 DAB/ 20 UKF/ 20 IR)
- Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki odtwarzaniu radia internetowego
- Kolorowy wyświetlacz TFT (2,4")
- Odbiornik CD z funkcją MP3
- Zintegrowana łączność WLAN
- Strumień dźwięku Bluetooth (odbiór)
- Złącze USB z funkcją ładowania i odtwarzania MP3

OBSŁUGA

- Zegar: Tak
- Budzik: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Funkcja drzemki: Tak
- Zdalne sterowan: Tak
- Pamięć radiostacji internetowych: 20
- Pamięć ulubionych UKW: 20
- Pamięć ulubionych DAB+: 20

GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 10 (RMS)
- Stereo: 2 x 5
- Equalizer (preset): Tak

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 Wilgotność względna (nieskondensowana)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,87

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: <2

Praca: 28

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

USB: 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- oraz 5-GHz)

Bluetooth: Tak

AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 4,2

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

EKRAN

Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT (2,4")

Wielkość: 2,4

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

Protokół RadioVIS: Tak

FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak

Funkcja ładowania USB: Tak

Odtwarzacz CD MP3: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Radio internetowe: Tak

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Typ zasilacza: Wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 371 CD IR, 2x bateria AAA, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi