

SATMAN 850 PLUS z 40 mm Quatt-Switch-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL oraz konwerterem i adapterem mocowania 40mm

Kolor	EAN	Nr art.	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
beżowy	4019588048904	1085/4890	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
zielony	4019588248908	1285/4890	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
ceglasty	4019588448902	1485/4890	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
szary/kamienny	4019588348905	1385/4890	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
polarowy biały	4019588748903	1785/4890	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
żółty ze smileyem	4019588584907	1585/4890		

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- 85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- Inkl. 40 mm Quattro-Switch-LNB
- 1 bis 4 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

- Dolny zakres częstotliwości: 0,7 max.
- Górny zakres częstotliwości: 0,7 max.

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 ... 1.950
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA
Wertykalny: 11,5 - 14,5
Horyzontalnie: 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY
Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75
Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7

DANE TECHNICZNE
Wymiar nominalny: 0,85 metr
F/D: 0,67
G/T: 17,2
Kąt offsetu: 21
Zysk: 38,2 @11,3 GHz
Średnica masztu Ø: 65
Średnica mocowania: Uniwersalne mocownaie konwerterów (40 mm)

ODPOWIEDNI DO
Liczba użytkowników: 4
Liczba pozycji satelitów: 1

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Materiał: Aluminium
Wytzrymałość materiału: 1,6
Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Antana satelitarna SATMAN 850 Plus, uchwyt AZ/EL, konwerter wraz z adapterem mocowania 40 mm, śruby, imbus, instrukcja obsługi

Wyniki testów SATMAN 850 PLUS z 40 mm Quatt-Switch-LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)