



DIGITRADIO 380 CD IR

DAB+/UKF/internetowe radio stereo z odtwarzaczem CD, funkcją Bluetooth, Spotify Connect i sterowaniem za pomocą aplikacji.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039544	czarny	0000/3954	6,37	4,55	45 x 13,8 x 25,4	51,5 x 19,2 x 33,5
4019588139541	srebrny	0001/3954	6,37	4,55	45 x 13,8 x 25,4	51,5 x 19,2 x 33,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki odtwarzaniu radia internetowego

Przesyłanie strumienia muzyki (Spotify, Bluetooth)

Kolorowy wyświetlacz TFT (2,4")

Pamięć ulubionych (20 IR, 20 DAB i 20 UKF)

Złącze USB z funkcją ładowania i odtwarzania MP3

Złącze USB z funkcją ładowania i odtwarzania MP3

Sterowanie za pomocą aplikacji

SONSTIGES

Złącza: Wi-Fi

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Zdalne sterowanie: Tak

Pamięć radiostacji internetowych: 20

Pamięć ulubionych UKW: 20

Pamięć ulubionych DAB+: 20

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Formaty audio: MP3, AAC

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 40 (RMS)

Stereo: 2 x 20

Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

Spotify Free: Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,9

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 0,9

Praca: 60

Stan wyłączenia:

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Norweski, Duński, Hiszpański, Turecki, Słoweński, Portugalski

EKRAN

Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT

Wielkość: 2,4

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

Protokół RadioVIS: Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Typ zasilacza: Wewnętrzny

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

USB: 1

AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak

Funkcja ładowania USB: Tak

Odtwarzacz CD MP3: Tak

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz oraz 5 GHz)

Bluetooth: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 4,2

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Radio internetowe: Tak

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 380 CD IR, pilot zdalnego sterowania, 2x baterie AAA, instrukcja obsługi