

DIGITRADIO 21

Podszafowe radio DAB+/FM

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039643	czarny	0000/3964	954	606	22,3 x 7,2 x 15,4	29,9 x 18 x 9,9
4019588139640	biały	0001/3964	954	606	22,3 x 7,2 x 15,4	29,9 x 18 x 9,9

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio UKF (z RDS i PLL)
- Kolorowy wyświetlacz 2,8” TFT
- Pamięć ulubionych stacji (10 w paśmie DAB+ i 10 w paśmie UKF)
- Zegar i datownik
- Streaming dźwięku za pośrednictwem złącza Bluetooth
- Przeznaczony do zastosowania jako radio kuchenne do zabudowy lub radio wolnostojące

OBSŁUGA

- Zegar: Tak
- Budzik: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Funkcja drzemki: Tak
- Pamięć ulubionych DAB+: 10
- Pamięć ulubionych UKW: 10

GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 2 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

- Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

POBÓR PRĄDU

- Tryb czuwania/gotowości: 0,5
- Praca: 5,9
- Stan wyłączenia:

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

POZOSTAŁE FUNKCJE
Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński

AUDIO
Głośnik Mono: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL
Wersja Bluetooth: 5
AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak
A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

EKRAN
Typ: TFT
Wielkość: 2,8
Regulacja podświetlenia: Tak
Pokaz slajdów/catSLS: Tak
Protokół RadioVIS: Tak

ODBIÓR / RADIO
DAB+: 174 - 240
UKF/RDS: 87,5 - 108
Antena: Antena Sling DAB/UKF

ZASILANIE
Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: DC 5,9 V / 1.000 mA
Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
DIGITRADIO 21, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi, elementy montażowe