



DIGITRADIO 21

Podszafowe radio DAB+/FM

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588039643	0000/3964	954	606	22,3 x 7,2 x 15,4	29,9 x 18 x 9,9
biały	4019588139640	0001/3964	954	606	22,3 x 7,2 x 15,4	29,9 x 18 x 9,9

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Kolorowy wyświetlacz 2,8" TFT

Pamięć ulubionych stacji (10 w paśmie DAB+ i 10 w paśmie UKF)

Zegar i datownik

Streaming dźwięku za pośrednictwem złącza Bluetooth

Przeznaczone do zastosowania jako radio kuchenne do zabudowy lub radio wolnostojące

SONSTIGES

Cechy: Bluetooth

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Złącza: Wyjście audio jack 3,5 mm

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 10

Pamięć ulubionych UKW: 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 2 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,5

Praca: 5,9

Stan wyłączenia:

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski,
Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń
przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio):
Tak

EKRAN

Typ: TFT

Wielkość: 2,8

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

Protokół RadioVIS: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena Sling DAB/UKF

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 5,9 V / 1.000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 21, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi, elementy montażowe