

DIGITRADIO CD 2GO BT

Przenośny odtwarzacz CD z radiem DAB i kolorowym wyświetlaczem

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
srebrny	4019588139701	0001/3970	214	14 x 2,5 x 14	16,5 x 6,5 x 15,5
czarny	4019588039704	0000/3970	214	14 x 2,5 x 14	16,5 x 6,5 x 15,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio FM z RDS
- Pamięć ulubionych stacji (20 dla DAB+ i 20 dla FM)
- Kolorowy wyświetlacz 2” TFT
- Przesył strumienia dźwięku Bluetooth 5.0 (nadawanie)
- Zasilanie akumulatorowe
- Funkcja wznowienia
- Odtwarzacz CD z funkcją MP3
- Funkcja Anti Shock
- Wymienna bateria

SONSTIGES

- sVers_Akku_wechselbar: Ja
- sVers_Akku_integriert: Tak
- Złącza: Wyjście audio jack 3,5 mm
- sVers_USBPowerDelivery: Nein
- sVers_USBNetzteilEnthalten: Nein
- sVers_NetzteilLeistung: 4,2 23
- Cechy: Odtwarzacz CD
- Tryb pracy: akumulator

OBSŁUGA

- Zegar: Tak
- Pamięć ulubionych DAB+: 20
- Pamięć ulubionych UKW: 20

GŁOŚNIK

- Equalizer (preset): Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Norweski, Duński, Szwedzki, Wielojęzyczne

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5,1

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

HFP (telefonia bezprzewodowa): Tak

EKRAN

Typ: TFT

Wielkość: 2

Rozdzielczość (linie x wiersze): 240x320

Regulacja podświetlenia: Tak

FUNKCJE

Odtwarzacz CD MP3: Tak z funkcją wznowienia i ASP

func_cd_resume: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Kabel do słuchawek

ZASILANIE

Akumulator: Litowo-jonowy 3,7 V o pojemności 1050 mAh

Ładowanie baterii przez USB: Tak

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50 60

Zasilacz sieciowy: 4,5-5V / 600mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO CD 2GO BT, słuchawki, bateria 2x BL5C, zewnętrzny kabel zasilający, instrukcja obsługi