



UNYSAT Universal-Octo-LNB

Cyfrowy LNB z 8 wyjściami Legacy

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
szary	4019588109889	0010/8988	486	432	13,5 x 14,5 x 6	15 x 17 x 7,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Dla 8 użytkowników

Specjalna obudowa odporna na warunki atmosferyczne dla doskonałej elektroniki odbiorczej

Pasuje do wszystkich antena TechniSat SATMAN

Szybki i łatwy montaż bez obejm mocujących

Odporny na zakłócenia LTE

SONSTIGES

Liczba odbiorców: 8

Liczba satelitów: 1

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: typ. 1

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -40 ... 70

Wilgotność powietrza: 10 ... 95

LNB KONTROLA

Przetątnik band: 22

Wertykalny: 11,5 ... 14,5

Horizontalnie: 16 ... 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75

G?rny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6

Akuratno??: ± 1

Dryf temperatury: $\pm 2,5$

Hałas fazy: -83 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyj?cie: 8

Średnica mocowania: do SATMAN

Skew: -20 ... 20

Wzmocnienie: 58 ... 65

Typ złącza: F

Impedancja: 75

ODPOWIEDNI DO

Liczba użytkowników: 8

Liczba pozycji satelitów: 1

ZASILANIE

Pobór prądu: 210

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-Octo-LNB