



## VIOLA BT 1

Głośnik Bluetooth z radiem cyfrowym DAB+

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588029682	czarny/szary	0000/2968	576	394	18 x 6,5 x 8,5	20 x 11 x 10

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF z RDS

Pamięć ulubionych stacji (30 w paśmie DAB+ i 30 w paśmie UKF)

Wyświetlacz LCD z podświetleniem

Budzik

Bluetooth-Audiostreaming

Funkcja zestawu głośnomówiącego z wbudowany mikrofon

### SONSTIGES

sVers\_Akku\_integriert: Ja

sVers\_USBNetzteilEnthalten: Nein

Rodzaj odbioru: FM

sVers\_USBPowerDelivery: Nein

Cechy: Bluetooth

Tryb pracy: Bateriajny

Złącza: Wejście audio 3,5 mm / wejście AUX

sVers\_NetzteilLeistung: 5 15

### OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 30

Pamięć ulubionych UKW: 30

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 6 (RMS)

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

### STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

### POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,03

Praca: 8

#### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

#### AUDIO

Głośnik Mono: Tak

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa

#### SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

#### BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

HFP (telefonia bezprzewodowa): Tak

#### ZASILANIE

Akumulator: Litowo-jonowy, 3,7 V / 2.000 mAh

Żywotność baterii: 9 h

Czas ładowania baterii: 4

Ładowanie baterii przez USB: Tak

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50 60

Zasilacz sieciowy: DC 4,5-5V / 600mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Duński

#### EKRAN

Typ: LCD

Wielkość: 1,52

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

VIOLA BT 1, kabel ładowania USB-C, instrukcja obsługi