



DIGITRADIO 231 OD

Przystosowany do eksploatacji na świeżym powietrzu Boombox DAB+/UKF z akumulatorem i streamingiem audio przez Bluetooth.

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588039667	0000/3966	3,63	2,38	34 x 24,8 x 16,7	40,7 x 20,3 x 29

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+	Radio FM z RDS	Uchwyt na akumulator 18 V kompatybilny z systemami Makita, Bosch Professional i DeWalt 18V (maks. wysokość 80 mm)
IPX4 ochrona przed spryskaniem wodą	Solidna konstrukcja, przystosowana do pracy na świeżym powietrzu i warunków budowlanych	Pamięć ulubionych (20 DAB+/20 UKF)
Kolorowy wyświetlacz 2,4" TFT	Streaming audio Bluetooth (odbiór)	Wbudowany akumulator zapewniający nawet 8 godzin odtwarzania oraz opcjonalna możliwość rozbudowy o akumulator zewnętrzny

SONSTIGES

sVers_Akku_wechselbar: Tak
sVers_Akku_integriert: Tak
Rodzaj odbioru: FM
Tryb pracy: Zasilanie sieciowe
Cechy: Bluetooth
Złącza: Wejście AUX

OBSŁUGA

Budzik: Tak (Tylko przy zasilaniu sieciowym)
Automatyczne wyłączenie: Tak
Pamięć ulubionych DAB+: 20
Pamięć ulubionych UKW: 20
bed_schutzklasse: IPX4

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 16 RMS
Stereo: 2 x 8

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 0 - 40

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 4,2

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Hiszpański

EKRAN

Typ: TFT

Wielkość: 2,4

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

ZASILANIE

Akumulator: Litowo-jonowy o napięciu 11,1 V, pojemności 2200 mAh i 24,42 Wh

Żywotność baterii: 8 h

sVers_Akkuaufnahme: do akumulatorów 18V Bosch Professional, Makita, DeWalt

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50 / 60

Zasilacz sieciowy: Typ C, DC 5V/3A, 9V/2,77A, 12V/2,08A

Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 231 OD, instrukcja obsługi, Zasilacz USB-C/PD, adaptory do akumulatorów 18 V do Makita, BOSCH Professional i DeWalt

Wyniki testów DIGITRADIO 231 OD

TechniSat DIGITRADIO 231 OD



Testnote: 1,4

(Preis/Leistung: sehr gut)

Heimwerker Praxis 1/23

Sehr gut (92 %)

SATVISION 11/2022