



## HD-S 223 DVR

Cyfrowy odbiornik satelitalny Free-to-Air HDTV z funkcją nagrywania USB

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588048133	czarny	0000/4813	488	246	18 x 4 x 10	25 x 5 x 16

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Odbiór bezpłatnych cyfrowych programów telewizyjnych i radiowych przez satelitę (DVB-S/S2)

7-dniowe wsparcie EPG

DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na nośnikach danych USB

Timeshift (w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem danych)

Obsługuje rozwiązania jednokablowe SCR1 = EN50494 i SCR2 = EN50607

Kompaktowa, niewielka obudowa

Odtwarzacz multimedialny USB do filmów, muzyki i zdjęć

Obsługuje format kodowania dźwięku AAC

### SONSTIGES

Rozdzielczość: Full HD

Cechy: Odbiór radiowy

Złącza: HDMI

Typ tunera: Single Tuner

Rodzaj odbioru: Satelita (DVB-S/S2)

### MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR: Tak

Nośnik danych: przez USB

Timeshift: Tak

### OBSŁUGA

Media Player: Tak

Zegar: Tak

Elektroniczny przewodnik po programach: Tak

Zdalne sterowanie: Tak

Telegazeta: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Aktualizacja oprogramowania: Tak

Autostandby: Tak

### OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264

Format video: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI

Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG

Formaty audio: AAC, MP3, MP2, OGG

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

### POBÓR PRĄDU

Praca: max. 8

Tryb czuwania/gotowości: < 0,5

#### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak

SCART: 1

Złącze F: 1

#### AUDIO

audio\_klare\_sprache: Tak przez DVB

#### LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

#### ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

Moc znamionowa: max. 8

#### LNB KONTROLA

Wertykalny: 14

Horizontalnie: 18

Przełącznik band: 22

Zasilanie prądowe LNB: max. 500

DiSEqC: 1.0 / 1.1

#### DEKODER

Dekoder video: MPEG-2: MP@ML, H.264/MPEG4/AVC: MP@ML

Dekoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II

#### TUNER

Typ tunera: Single-Tuner

Tuner DVB-S: 1

Radio satelitarne: Tak

Odbiór: HD-TV, SD-TV

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Szwedzki, Włoski, Francuski, Portugalski, Angielski, Niemiecki, Rosyjski, Hiszpański

Całkowita ilość programów: 5.000

#### EKRAN

Zoom: Tak

SD: Tak

HD: Tak

1080i: Tak

720p: Tak

576p: Tak

576i: Tak

480i: Tak

Typ: 7-segmentowy, 4-cyfrowy, zielony

#### TUNER SATELITARNE

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150

Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 10 ... 31

FEC: RS, LDPC, BCH

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Odbiornik satelitarny HD-S 223 DVR, pilot DVR401, baterie, instrukcja obsługi