MULTYRADIO 4.0 SE

Wieża stereo z radiem internetowym/DAB+/FM z odtwarzaczem CD, kolorowym wyświetlaczem i funkcją strumieniowego przesyłania muzyki

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny/srebrny	4019588039834	0000/3983	3,94	2,83	44,5 x 23 x 19	49 x 27,5 x 23
czarny/biały	4019588139831	0001/3983	3,94	2,83	44,5 x 23 x 19	49 x 27,5 x 23
czarny/czerwony	4019588239838	0002/3983	3,94	2,83	44,5 x 23 x 19	49 x 27,5 x 23

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Vielseitig Musik hören: DAB / DAB+, UKW, Spotify Free, Internet-Radio, Bluetooth, USB, Wecker, MP3 / CD-Spieler
- Komfortables Digitalradio: Bedienung per UNDOK- oder OKTIV-App oder mit der Fernbedienung / W-LAN zur einfachen Einbindung ins Netzwerk
- Kraftvoller Sound: 2x 10 W starke Lautsprecher inkl. Equalizer Funktion - Dank der kompletten Ausstattung ist das Stereo-Radio eine echte Alternative zur klassischen Stereoanlage / Kompaktanlage
- Anschlüsse: integriertes WLAN, 1 x USB auf der Rückseite mit Wiedergabe und Ladefunktion, AUX in, Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke), F-Buchse für externe Antenne, WiFi inkl. UPnP Audiostreaming

SONSTIGES

abmasse_stationaer: Tak

Tryb pracy: Netzbetrieb

abmasse_portabel: Nein

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączanie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Zdalne sterowan: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 20

Pamięć radiostacji internetowych: 20

Pamięć ulubionych UKW: 20

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

AAC: Tak

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 20 (RMS)

Stereo: 2 x 10

Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

Spotify Free: Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowści: 0,81

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 1,75

Praca: 24

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F): 1

USB: 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN: 802.11 a/b/g/n (zgodny z pasmem 2,4 GHz i 5 GHz)

Bluetooth: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Turecki, Portugalski

AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

EKRAN

Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT

Wielkość: 3,2

Rozdzielczość (linie x wiersze): 240 x 320

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

Protokół RadioVIS: Tak

FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak

Funkcja ładowania USB: Tak

Odtwarzacz CD MP3: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Radio internetowe: Tak

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

TYP RADIA

Radio stacjonarne: Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 12 V / 2000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

MULTYRADIO 4.0 SE, antena teleskopowa, zasilacz sieciowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi