



## DIGITRADIO 53 BT

Radiobudzik DAB+/FM klasy Premium z funkcją ładowania przez USB

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588139411	jasny szary	0001/3941	1,42	900	24 x 9 x 8,1	36,5 x 10,9 x 14,6
4019588039414	czarny	0000/3941	1,42	900	24 x 9 x 8,1	36,5 x 10,9 x 14,6

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Data i godzina

Funkcja drzemki oraz uśpienia

Doskonały dźwięk stereo z dużą membraną pasywną

Radio FM z RDS-PLL

Możliwość ustawienia 2 budzików

Bluetooth-strumień audio (odbiór)

Pamięć ulubionych (30 dla DAB+ i 30 dla FM)

Budzenie muzyką lub dzwonkiem

Duży wyświetlacz z czujnikiem światła do automatycznego przyciemniania

### SONSTIGES

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Cechy: Bluetooth

Złącza: USB

### OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 30

Pamięć ulubionych UKW: 30

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 20 (RMS)

Stereo: 2 x 10

Pasma przenoszenia: 63 - 20.000 Hz

Equalizer: Tak

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

### STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

USB: 1

#### SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

#### BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): ja

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): ja

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena drutowa DAB/UKW

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

#### EKRAN

Typ: Wyświetlacz VA-LCD

Wielkość: 3,5

Regulacja podświetlenia: Tak (automisch mit Lichtsensor)

#### ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50 / 60

Zasilacz sieciowy: 12 V - 3 A, 36 W

Typ zasilacza: Zewnętrzny

#### AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

#### FUNKCJE

Funkcja ładowania USB: Tak (5 V - 1 A)

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 53 BT, zasilacz, instrukcja obsługi