



DIGITRADIO BT 2

Wysokiej klasy głośnik Bluetooth z radiem DAB+/FM

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
szary	4019588139732	0001/3973	1,54	1,08	24 x 9 x 7,5	36,5 x 10,5 x 14,5
antracyt/czarny	4019588039735	0000/3973	1,54	1,08	24 x 9 x 7,5	36,5 x 10,5 x 14,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- 2 w 1: DIGITRADIO BT 2 - krystalicznie czysty dźwięk radia cyfrowego i potężny dźwięk głośnika Bluetooth. Oprócz analogowego UKF, radio odbiera ogólnokrajowe i regionalne stacje radiowe przez DAB+.
- Wszechstronne: Radio cyfrowe łatwo zamienia się w głośnik Bluetooth, wystarczy połączyć je ze smartfonem i odtwarzać ulubioną muzykę z mocą, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży
- Kompaktowe: W tym małym urządzeniu zamontowany jest wydajny akumulator zapewniający do 20 godzin pracy. Praktyczne: Odporna na wodę obudowa IPX5, idealna na przygody na świeżym powietrzu
- Urządzenie wielofunkcyjne: Niska waga, kompaktowy rozmiar, radio, głośnik Bluetooth i budzik sprawiają, że DIGITRADIO BT 2 jest idealnym towarzyszem na aktywności na świeżym powietrzu lub w podróży.

SONSTIGES

sVers_Akku_integriert: Tak

Tryb pracy: zasilanie sieciowe

abmasse_portabel: Ja

Cechy: Bluetooth

Złącza: AUX IN

radio_typ_bluetooth_lautsprecher: Ja

abmasse_stationaer: Ja

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 30

Pamięć ulubionych DAB+: 30

bed_schutzklasse: IPX5

GŁOŚNIK

System: Membrana bierna

Moc muzyczna: 20 (RMS)

Stereo: 2 x 10

Pasma przenoszenia: 63 - 20.000 Hz

Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY
Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia: 5 - 35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
Wejście Audio/AUX in: Tak (Wtyk 3,5 mm)

AUDIO
Głośnik Stereo: Tak

STRUMIEŃ DANYCH
Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

SIEĆ & KOMUNIKACJA
Bluetooth: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL
Wersja Bluetooth: 5
AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak
A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

POBÓR PRĄDU
Tryb czuwania/gotowości: 0,5
Praca: 15 (max.)
Stan wyłączenia:

POZOSTAŁE FUNKCJE
Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

EKRAN
Typ: VA-LCD
Wielkość: 3,5
Regulacja podświetlenia: Tak

ODBIÓR / RADIO
DAB+: 174 - 240
UKF/RDS: 87,5 - 108
Antena: Antena teleskopowa
DAB+/UKF

TYP RADIA
Radio stacjonarne: Tak
Radio kieszonkowe: Tak

ZASILANIE
Akumulator: Li-Ion 11,1 V, 2.200 mAh, 24,42 Wh
Żywotność baterii: 20 h
Czas ładowania baterii: 3,5
Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50 / 60
Zasilacz sieciowy: 15 V - 1 A, 15 W
Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
DIGITRADIO BT 2, zasilacz, instrukcja obsługi

Wyniki testów DIGITRADIO BT 2



Gerät des Jahres
2024/2025
Audiovision