



## IMETEO Sensor 3

Czujnik do stacji pogody IMETEO X6

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588765351	biały	76-5035-00	110	80	15 x 4 x 2	16,5 x 5,3 x 3,1

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Wyświetlacz LCD

Pomiar temperatury i wilgotności

Zasięg transmisji do 60m

Częstotliwość 433,92 Mhz - 10 dBm

Możliwość montażu na ścianie

Stopień ochrony IPX44

### POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa: RF 433.92 MHz, 10dBm

Zasięg w budynku: max. 60 metr

Częstotliwość operacyjna: 433,92

### CZUJNIK

Typ czujnika: Bezprzewodowy pomiar wilgotności i temperatury

Czujnik temperatury: Tak

zujnik wilgotności: Tak

Zakres temperatur: -40 do 70

Dokładność (temperatura): +/- -40 70

Zakres wilgotności: 20 - 95

Dokładność (wilgotność): +/- 6

### ZASILANIE

Typ baterii: 2 x LR06 1,5V AA (nieuwzględnione w zestawie)

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Czujnik zewnętrzny do IMETEO X6, instrukcja