



VIOLA 200

Przenośne radio DAB+/FM

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały/czarny	4019588029361	0000/2936	472	278	15,5 x 9,3 x 6	23 x 10 x 7
czarny	4019588129368	0001/2936	472	278	15,5 x 9,3 x 6	23 x 10 x 7

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM (z RDS i PLL)

Automatyczne wyszukiwanie stacji

Wyświetlacz LCD z podświetleniem

Elektroniczna regulacja głośności

Zasilanie sieciowe i bateryjne

SONSTIGES

sVers_Batteriebetrieb: Tak

Cechy: Możliwość przyciemniania wyświetlacza

Złącza: Wyjście audio jack 3,5 mm

Rodzaj odbioru: FM

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 40

Pamięć ulubionych UKW: 40

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 1 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

EKRAN

Typ: LCD

Regulacja podświetlenia: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa

ZASILANIE

Typ baterii: 4 baterie AA

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 5V / 600 mA

Typ zasilacza: zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

VIOLA 200, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi