

VIOLA 200

Przenośne radio DAB+/FM

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały/czarny	4019588029361	0000/2936	472	278	15,5 x 9,3 x 6	23 x 10 x 7
czarny	4019588129368	0001/2936	472	278	15,5 x 9,3 x 6	23 x 10 x 7

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio FM (z RDS i PLL)
- Automatyczne wyszukiwanie stacji
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Elektroniczna regulacja głośności
- Zasilanie sieciowe i bateryjne

SONSTIGES

- sVers_Batteriebetrieb: Tak
- Cechy: Możliwość przyciemniania wyświetlacza
- Złącza: Wyjście audio jack 3,5 mm
- Rodzaj odbioru: FM

OBSŁUGA

- Zegar: Tak
- Pamięć ulubionych DAB+: 40
- Pamięć ulubionych UKW: 40

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 1 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

- Język OSD: Angielski, Niemiecki

AUDIO
Głośnik Mono: Tak

EKRAN
Typ: LCD
Regulacja podświetlenia: Tak

ODBIÓR / RADIO
DAB+: 174 - 240
UKF/RDS: 87,5 - 108
Antena: Antena teleskopowa

ZASILANIE
Typ baterii: 4 baterie AA
Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: DC 5V / 600 mA
Typ zasilacza: zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
VIOLA 200, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi