



DIGITRADIO 30 - V2

Łazienkowe radio DAB+z Bluetooth i wydajnym akumulatorem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588109551	biały	0010/3955	760	477	13,6 x 16,2 x 4,7	17 x 27,5 x 7,6

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS

Wodoodporna obudowa, odporna na polewanie wodą (IPX5)

Lista stacji ulubionych (10 DAB+/10 FM)

Wbudowana bateria zapewnia do 15 godzin słuchania muzyki

Odbiór streamingu audio Bluetooth

Ekran LCD

Funkcja budzika i automatycznego wyłączenia

SONSTIGES

sVers_Akku_integriert: Tak

sVers_USBNetzteilEnthalten: Nein

sVers_NetzteilLeistung: 10 - 12

Złącza: Wyjście audio jack 3,5 mm

Cechy: Bluetooth

Tryb pracy: Bateriajne

sVers_USBPowerDelivery: Nie

OBSŁUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 10

Pamięć ulubionych DAB+: 10

bed_schutzklasse: IP X5

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 2 RMS

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -20 do 60

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

EKRAN

Typ: LCD

Regulacja podświetlenia: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena DAB/UKW w pasku do przenoszenia

ZASILANIE

Akumulator: Litowo-jonowa 3,7 V / 3000 mAh

Ładowanie baterii przez USB: Tak

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Typ zasilacza: zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 30, przewód ładujący USB-C, instrukcja obsługi

Wyniki testów DIGITRADIO 30 - V2



Testnote: sehr gut (93 %)
SATVISION 05/20