



## DIGITRADIO 320

Stereofoniczny odbiornik radiowy DAB+/UKF z odtwarzaczem CD i odbiorem strumienia muzyki za pośrednictwem standardu Bluetooth.

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588029583	0000/2958	3,52	2,78	35 x 13,5 x 20	42,5 x 17,5 x 24,5
antracyt/srebrny	4019588229587	0002/2958	3,52	2,78	35 x 13,5 x 20	42,5 x 17,5 x 24,5

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Zapis ulubionych stacji (DAB+/UKF)

Zintegrowany odtwarzacz CD i MP3

Kolorowy wyświetlacz TFT (2,4")

Złącze USB z funkcją ładowania i odtwarzania MP3

Strumień dźwięku Bluetooth (odbior)

Radiobudzik

Funkcja Sleep

Pilot zdalnego sterowania

### SONSTIGES

Złącza: USB

Rodzaj odbioru: FM

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Cechy: Bluetooth

### OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Zdalne sterowan: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 20

Pamięć ulubionych UKW: 20

### OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

MP3: Tak

#### GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 10 (RMS)

Stereo: 2x5

Equalizer (preset): Tak

#### POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: <1

Praca: 32

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

#### EKRAN

Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT

Wielkość: 2,4

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

#### ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 100 - 240

Częstotliwość: 50 / 60

Typ zasilacza: internal

#### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna  
wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

#### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

USB: 1

#### AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

#### FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak

Funkcja ładowania USB: Tak

Odtwarzacz CD MP3: Tak

#### STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

#### SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

#### BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń  
przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio):  
Tak

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 320, pilot zdalnego sterowania, 2 baterie AAA, instrukcja obsługi