

DIGITRADIO 317

Pionowe radio DAB+/UKF z funkcją strumieniowania audio przez Bluetooth oraz z kolorowym wyświetlaczem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039995	czarny	0000/3999	1,15	825	11,5 x 19 x 13,4	15 x 26 x 15
4019588139992	biały	0001/3999	1,15	825	11,5 x 19 x 13,4	15 x 26 x 15

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio UKF (z RDS i PLL)
- Pamięć ulubionych stacji (10 DAB+/10 UKF)
- Kolorowy wyświetlacz TFT (2.4")
- Zegar i datownik
- Możliwość ustawienia dwóch czasów budzenia
- Funkcja Sleep
- Strumień dźwięku Bluetooth (odbiór)

SONSTIGES

- Złącza: Wyjście audio jack 3,5 mm
- Tryb pracy: Zasilanie sieciowe
- Rodzaj odbioru: FM
- Cechy: Bluetooth

OBSŁUGA

- Zegar: Tak
- Budzik: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Funkcja drzemki: Tak
- Pamięć ulubionych UKW: 10
- Pamięć ulubionych DAB+: 10

GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 3 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

- Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

POBÓR PRĄDU

- Tryb czuwania/gotowości: <0,8
- Praca: 5,9

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Hiszpański

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5,3

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

EKRAN

Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT (2.4")

Wielkość: 2,4

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 5.9 V / 1000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 317, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi

Wyniki testów DIGITRADIO 317



Preis/Leistung: gut
DIGITAL HOME 12/2025