



DIGITRADIO 23 ASA

Radio kuchenne DAB+/FM z funkcją Bluetooth i ASA do montażu pod blatem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588139855	biały	0001/3985	1,36	822	20,8 x 6,6 x 16,5	32 x 20,5 x 11,5
4019588039858	czarny	0000/3985	1,36	822	20,8 x 6,5 x 16,5	32 x 20,5 x 11,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Kolorowy wyświetlacz 2,4" TFT

Pamięć ulubionych stacji (30 w paśmie DAB+ i 30 w paśmie UKF)

opcjonalnie odtwarzanie komunikatów bezpieczeństwa przez DAB+

Zegar i datownik

Streaming dźwięku za pośrednictwem Bluetooth

Przeznaczony do zastosowania jako radio kuchenne do zabudowy lub radio wolnostojące

SONSTIGES

func_asa: Tak

Rodzaj odbioru: FM

Cechy: System wczesnego ostrzegania ASA

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 30

Pamięć ulubionych DAB+: 30

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Formaty obrazu: JPEG, PNG

Formaty audio: MP2, AAC

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 3 (RMS)

Equalizer (preset): Tak

Equalizer: Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: < 0,8

Praca: 9

Stan wyłączenia:

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Portugalski, Turecki

EKRAN

Typ: TFT

Wielkość: 2,4

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena drutowa DAB/UKF

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 100 - 240

Częstotliwość: 50 / 60

Zasilacz sieciowy: DC 9V / 1.000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 23 ASA, zasilacz, instrukcja obsługi, akcesoria montażowe