



DIGITRADIO 1 A

Przenośne radio DAB+/UKW z wbudowanym akumulatorem

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny/srebrny	4019588497108	0100/4997	514	276	15,5 x 9,1 x 3,1	17 x 17 x 5
czarny/srebrny	4019588119970	0110/4997	500	500		

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS

Lista stacji ulubionych (20 DAB+/20 FM)

Wysokiej jakości ekran OLED

Wbudowana bateria umożliwiająca do 10 godzin pracy

Możliwość zaprogramowania przycisku FAV

opt. Odtwarzanie komunikatów bezpieczeństwa przez DAB+

SONSTIGES

sVers_Akku_wechselbar: Tak

sVers_Akku_integriert: Ja

Tryb pracy: Bateriajne

Rodzaj odbioru: FM

sVers_USBPowerDelivery: Nein

func_asa: Ja

Złącza: Wyjście audio jack 3,5 mm

sVers_NetzteilLeistung: 5 10

Cechy: System wczesnego ostrzegania ASA

sVers_USBNetzteilEnthalten: Ja

OBSŁUGA

Pamięć ulubionych DAB+: 20

Pamięć ulubionych UKW: 20

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,3

Praca: 6

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 1 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Norweski, Duński, Szwedzki, Słoweński

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

EKRAN

Typ: OLED

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

ZASILANIE

Akumulator: Litowo-jonowy 3,7 V i 1050 mAh

Żywotność baterii: 10 h

Ładowanie baterii przez USB: Tak

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 1 A, akumulator, Jednostka zasilająca, instrukcja obsługi

Wyniki testów DIGITRADIO 1 A



Gut (84,3%)

SATVISION 11/2025