

DIGITRADIO 587

Radio stereo DAB+/FM/internetowe z odtwarzaczem CD i dostępem do Spotify Free

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
antracytowy	4019588051102	0000/5110	3,82	3,05	24 x 14,5 x 22,5	30 x 23 x 25,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio UKF (z RDS i PLL)
- Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki odtwarzaniu radia internetowego
- Przesyłanie strumienia muzyki (Spotify & Bluetooth)
- Duży, kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2,8 cala z podświetleniem
- Odtwarzacz CD z obsługą MP3
- Złącze USB z funkcją ładowania i odtwarzania MP3
- Sterowanie za pomocą aplikacji

SONSTIGES

- Złącza: WLAN
- Rodzaj odbioru: FM
- Cechy: Bluetooth
- Tryb pracy: Zasilanie sieciowe
- app_steuerung: OKTIV

OBSŁUGA

- Zegar: Tak
- Budzik: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Funkcja drzemki: Tak
- Zdalne sterowan: Tak
- Pamięć ulubionych UKW: 12
- Pamięć radiostacji internetowych: 12
- Pamięć ulubionych DAB+: 12

GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 20 (RMS)
- Stereo: 2 x 10
- Equalizer (preset): Tak
- Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

- Strumień dźwięku Bluetooth: Tak
- Spotify Free: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- Wejście Audio/AUX in: Tak
- Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1
- Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F): 1
- USB: 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

- WLAN: 802.11 a/b/g/n (zgodny z pasmem 2,4 GHz i 5 GHz)
- Bluetooth: Tak

AUDIO

- Głośnik Stereo: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

- Wersja Bluetooth: 5
- AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak
- A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

EKRAN

- Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT
- Wielkość: 2,8
- Regulacja podświetlenia: Tak
- Protokół RadioVIS: Tak

FUNKCJE

- Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak
- Funkcja ładowania USB: Tak
- Odtwarzacz CD MP3: Tak

ODBIÓR / RADIO

- DAB+: 174 - 240
- UKF/RDS: 87,5 - 108
- Radio internetowe: Tak
- Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

ZASILANIE

- Napięcie znamionowe: 100 - 240
- Częstotliwość: 50 / 60
- Zasilacz sieciowy: DC 12 V / 2.000 mA (1,84m)
- Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 587, antena teleskopowa, zasilacz sieciowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi