

DiGYBOXX HD C+

Multimedialny dekoder satelitarny HDTV z funkcją nagrywarki, do odbioru programów Cyfra+ i innych platform.

Kolor	EAN	Nr art.
czarny	4019588974777	0907/4777
czarny	4019588647770	0006/4777

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Dekoder w zestawie ze starterem telewizji na kartę SMART HD+
- HDTV: odbiór TV w rozdzielczości HD (1080p)
- DVReady: funkcja cyfrowej nagrywarki na dysk zewnętrzyny USB
- Timeshift: telewizja w przesunięciem w czasie
- Gniazdo CI+ umożliwia oglądanie kodowanych programów innych platform TV
- UPnP: umożliwia podłączenie urządzenia do sieci domowej i wymianę multimediów

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Tak

OBSŁUGA

- Zegar: Tak
- Budzik: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

- MPEG-2: Tak
- Format video: TS4, TS, VOB
- JPEG: Tak
- Formaty audio: MP2, MP3

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: 5 ... 35
- Wilgotność powietrza: 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

- Conax: Tak
- Nagravision: Tak
- CI+: Tak

POBÓR PRĄDU

- Standby LED: < 0,5

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- HDMI™ (wyjście): 1
- Złącze Common Interface Plus (CI+): Tak
- Czytnik kart SmartCard: Tak
- Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak
- Wyjście audio analogowe (RCA): Tak (rechts / links)
- SCART: 1
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak
- Złącze F: 1
- Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni: 1

LNB KONTROLA

- Wertykalny: 14
- Horyzontalnie: 18
- Przełącznik band: 22
- Zasilanie pr?dowe LNB: max. 400 (kurzschlussfest)
- DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

POZOSTAŁE FUNKCJE

- Język OSD: Angielski, Duński, Francuski, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Słowacki, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Węgierski
- Całkowita ilość programów: 4.000
- Wybór programów regionalnych: Tak

EKRAN
Zatrzymanie obrazu: Tak
Zoom: Tak
576p: Tak
HD: Tak
SD: Tak
576i: Tak
720p: Tak
1080i: Tak

PRZYGOTOWANY DO ODBIORU
MTV unlimited: Tak
M7: Tak
ORF: Tak

TUNER
Typ tunera: DigitalSat
Tuner DVB-S: 1
Odbiór: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
TECHNIROUTER ready: Tak

TUNER SATELITARNE
Impedancja wejściowa: 75
Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150
Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
DVB-S: 2 ... 45
DVB-S2: 8PSK - QPSK
DVB-S2: 10 ... 31
FEC: Viterbi, Reed-Solomon

ZASILANIE
Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Cyfrowy dekoder telewizji satelitarnej DiGYBOXX HD C+, starter SMART HD+, zasilacz, kabel HDMI, pilot z bateriami, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna