



DIGITRADIO 4

Radio FM/DAB+ z funkcją przesyłania dźwięku Bluetooth

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały	4019588139367	0001/3936	4,01	3,07	38 x 13 x 16,8	48 x 19 x 21,5
czarno/srebrny	4019588039360	0000/3936	4,01	3,07	38 x 13,5 x 16,5	48 x 19 x 21,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Qualität hergestellt in Deutschland: Entwicklung und Produktion des empfangsstarke Digitalradio erfolgen in Deutschland nach hohen Qualitätsstandards von TechniSat - Made in Germany
- Hervorragender Stereosound: Powered by Elac mit zwei 10W Lautsprechern und Equalizer Funktion - Hochwertiges Holzgehäuse mit Aluminium-Front und intuitive Bedienung am Gerät
- Volle Flexibilität: Musik per Bluetooth-Audiostreaming von z.B. Smartphone oder Tablet streamen, Radiowecker, Sleep timer, Snooze Funktion, Favoritenspeicher, AUX-in und Kopfhörer-Anschluss
- Hochwertiges und gut lesbares OLED Display, Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) 20 Speicherplätze für Ihre Lieblingssender, Drehregler und Tasten für kinderleichte Bedienung

SONSTIGES

Cechy: Bluetooth

abmasse_stationær: Tak

abmasse_portabel: Nein

Złącza: Wejście antenowe - gniazdo F

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 20

Pamięć ulubionych UKW: 20

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 20 (RMS)

Stereo: 2 x 10

Equalizer: Tak

sound_elac_lautsprecher: Tak

ŚRODOWISKO PRACY
Wilgotność powietrza: 5 - 90 Wilgotność względna (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia: 5 - 35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
Wejście Audio/AUX in: Tak
Wejście słuchawkowe (3,5mm): 1
Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F): 1

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL
Wersja Bluetooth: 4, 1
AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak
A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

TYP RADIA
Radio stacjonarne: Tak

STRUMIEŃ DANYCH
Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

SIEĆ & KOMUNIKACJA
Bluetooth: Tak

EKRAN
Typ: OLED

ZASILANIE
Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: DC (V / mA)
Typ zasilacza: Zewnętrzne

POBÓR PRĄDU
Tryb czuwania/gotowości: 0,35
Praca: 30

AUDIO
Głośnik Stereo: Tak

ODBIÓR / RADIO
DAB+: 174 - 240
UKF/RDS: 87,5 - 108
Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF (możliwość wymiany)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
DIGITRADIO 4, antena teleskopowa, narzędzie do wtyczki F (do zdejmowanej anteny), zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi

Wyniki testów DIGITRADIO 4



SATVISION "Sehr gut"
93,8%

Testsieger
Alles Beste 03/20